

## HGE 36-60

Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη λαβή 180°, σάρωθρο αποκομμάτων και έλεγχο ταχύτητας δύο επιπέδων. Δεν συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής.



### Αριθμός παραγγελίας

1.444-250.0

- Μπαταριοκίνητο, η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V
- Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίων

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278550459

Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Μήκος λεπίδας	cm	60
Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια	mm	26
Προσαρμογή ταχύτητας		ναι
Επίπεδα ταχύτητας		2
Ταχύτητα λεπίδας	Κοπές ανά λεπτό	Επίπεδο 1: 2700 / Επίπεδο 2: 760
Τύπος λεπίδας κοπής		κομμένη με λέιζερ, ακονισμένη με διαμάντι
Τάση	V	36
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1077 x 213 x 183

### Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Επίπεδα ταχύτητας	2
Λαβή	περιστρεφόμενο
Λειτουργία προιονίσματος	■
Προστατευτικό ελέγχου	■
Προστατευτικό λεπίδας	■
Κλειστός βρόχος αποθήκευσης	■
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

\* Ύψος αντιστάθμισης: 1 m, μία κοπή σε επίπεδο 1



## Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίων

- Ανάλογα με την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος.
- Επίπεδο 1: υψηλή ταχύτητα. Ιδανικό για ακριβείς περικοπές στο περίγραμμα.
- Επίπεδο 2: υψηλή ισχύς. Ιδανικό για κοπή παχύτερων κλαδιών και πυκνών φράχτων.



## Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβή



- Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.



## Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη

- Βολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗGE 36-60 1.444-250.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	1 2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	2 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	3 2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 2,5Ah *EU	4 2.445-064.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/25, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 2,5Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	5 2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>			
Battery Power+ 36/60	6 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.